

| 仕様項目 | 内容 | iHTR-B151A | iHTR-B152A | iHTR-B153A | iHTR-B154A | iHTR-B155A | iHTR-B156A | iHTR-B157A |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 映像コネクタ | BNCコネクタ | 4IN | 4OUT | 2IN 2OUT | 2IN 2OUT | 2IN 2OUT | 2IN 2OUT | 2IN 2OUT |
| HD-SDI (約1.5Gbps) SMPTE292M | 1080/59.94i, 60i, 50i 1080/29.97PsF, 30PsF, 25PsF, 23.98PsF, 24PsF 1080/29.97p, 30p, 25p, 23.98p, 24p 720/59.94p, 60p, 50p 720/29.97p, 30p, 25p, 23.98p, 24p 1035/59.94i, 60i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HD-SDI (約3Gbps) SMPTE424M | 1080/59.94p, 60p, 50p Level-A 1080/59.94p, 60p, 50p Level-B | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| SD-SDI (270Mbps) SMPTE259M | | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| DVB-ASI (270Mbps) | | | | | | | | |
| 無瞬断切替機能 | OUTPUTコネクタごとに設定 ループボロジのみで有効 切替時SDIエラー発生確率0.1%以下 (当社測定環境による) | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 制御信号コネクタ | 20pin丸型コネクタ | | | | | | | |
| GPIO IN | 4本 (1コネクタ当たり) | | | | | | | |
| GPIO OUT | 4本 (1コネクタ当たり) | × | × | × | 2 | 2 | × | 2 |
| RS422 | Tx/Rx 1系統 最大1Mbps (1コネクタ当たり) | | | | | | | |
| RS232C (または RS422 スイッチ選択) | Tx/Rx 1系統 最大250Kbps (または1Mbps) (1コネクタ当たり) | | | | | | | |
| 付属品 | D-SUB25pin変換ケーブル 0.5m | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 |